

Серия Frenic Multi (1 фаза / 220 В)

Модель	Номинальная мощность подключаемого э/д, кВт	Номинальный ток, А	Момент торможения без резистора, %	Степень защиты	Размеры без фильтра (Ш x В x Г), мм
FRN0.1E1S-7E	0,1	0,8	150	IP20	80x120x112
FRN0.2E1S-7E	0,2	1,5	150	IP20	80x120x112
FRN0.4E1S-7E	0,4	3,0	100	IP20	80x120x127
FRN0.75E1S-7E	0,75	5,0	100	IP20	80x120x152
FRN1.5E1S-7E	1,5	8,0	70	IP20	110x130x160
FRN2.2E1S-7E	2,2	11,0	40	IP20	140x180x151
-	4,0	-	-	-	-
-	5,5	-	-	-	-
-	7,5	-	-	-	-
-	11	-	-	-	-
-	15	-	-	-	-

Серия Frenic Multi (3 фазы / 380 В)

Модель	Номинальная мощность подключаемого э/д, кВт	Номинальный ток, А	Момент торможения без резистора, %	Степень защиты	Размеры без фильтра (Ш x В x Г), мм
-	0,1	-	-	-	-
-	0,2	-	-	-	-
FRN0.4E1S-4E	0,4	1,5	100	IP20	110x130x126
FRN0.75E1S-4E	0,75	2,5	100	IP20	110x130x150
FRN1.5E1S-4E	1,5	3,7	70	IP20	110x130x150
FRN2.2E1S-4E	2,2	5,5	40	IP20	110x130x150
FRN4.0E1S-4E	4,0	9,0	40	IP20	140x180x151
FRN5.5E1S-4E	5,5	13	20	IP20	180x220x158
FRN7.5E1S-4E	7,5	18	20	IP20	180x220x158
FRN11E1S-4E	11	24	20	IP20	220x260x195
FRN15E1S-4E	15	30	20	IP20	220x260x195